

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ 2024

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 41

Προοίμιο. «Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε: L 96,
29.3.2014,
σ. 357.

(α) «Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» · και

μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L,
8.11.2024.

(β) «Οδηγία 2024/2749 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9^{ης} Οκτωβρίου 2024, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/14/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και 2014/68/ΕΕ όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, το τεκμήριο συμμόρφωσης, την έκδοση κοινών προδιαγραφών και την εποπτεία της αγοράς λόγω έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά,

225(Ι) του 2002
69(Ι) του 2024.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 41 του περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Εποπτείας της Αγοράς (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2026.

Ερμηνεία.

2. – (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

Παράρτημα Ι.

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, που αφορούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει και κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

«ανεξάρτητος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διαθέτει νομική προσωπικότητα, λειτουργεί αυτόνομα, είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον εξοπλισμό που αξιολογεί, διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την επαγγελματική ακεραιότητα του προσωπικού, καθώς και ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν τις αξιολογήσεις, και τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο·

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά που ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά ηλεκτρολογικού

εξοπλισμού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά·

«εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην αγορά ηλεκτρολογικό εξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«εξοπλισμός κλάσης I» σημαίνει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του οποίου η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας δεν στηρίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά περιλαμβάνει και τρόπους σύνδεσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του με έναν προστατευτικό αγωγό της μόνιμης διασυνδέωσης της εγκατάστασης·

«εξοπλισμός κλάσης II» σημαίνει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του οποίου η προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας δεν στηρίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά προνοούνται σ' αυτόν και επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως είναι η συμπληρωματική μόνωση ή η διπλή μόνωση. Δεν γίνεται όμως πρόνοια για σύνδεση των εκτεθειμένων μεταλλικών μερών του σε προστατευτικό αγωγό, ούτε στηρίζεται η προστασία του σε προστατευτικά μέτρα που θα ληφθούν στη μόνιμη διασυνδέωση της εγκατάστασης·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ' ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης» σημαίνει κάθε νομοθέτημα της Ένωσης που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας προϊόντων·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 218,
13.8.2008,
σ. 30.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 316,
14.11.2012,
σ. 12.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 169,
25.6.2019,
σ. 1

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της

«Κανονισμός (ΕΕ) 2024/2747» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2024/2747 του Ευρωπαϊκού

Ε.Ε.: L,
8.11.2024

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Οκτωβρίου 2024 για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων που αφορούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης της εσωτερικής αγοράς και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου (κανονισμός για κατάσταση έκτακτης ανάγκης της εσωτερικής αγοράς και για την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς)», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και διαθέτει τον εξοπλισμό αυτό υπό το όνομα ή το εμπορικό του σήμα·

«λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά»: πλαίσιο για την αντιμετώπιση κρίσης με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά που διαταράσσει σοβαρά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων ή, όταν μια τέτοια σοβαρή διαταραχή έχει αποτελέσει ή ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αποκλινόντων εθνικών μέτρων, τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού της·

«Μετατροπέας» σημαίνει εξοπλισμό που μπορεί να συνδεθεί σε ρευματοδότη που συνάδει με το πρότυπο BS 1363-2, ο οποίος είναι σχεδιασμένος ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση μη κυπριακού ρευματολήπτη σε τέτοιο ρευματοδότη, και εφαρμόζεται και βιδώνεται μόνιμα πάνω στον ρευματολήπτη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού·

«Μη κυπριακός ρευματολήπτης» σημαίνει ρευματολήπτη που δεν είναι κατάλληλος χωρίς προσαρμογή ή τροποποίηση για σύνδεση σε ρευματοδότη που συνάδει με το πρότυπο BS 1363-2·

225 (Ι) του 2022
69 (Ι) του 2024.

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και τον διανομέα·

«ρευματοδότης» σημαίνει εξάρτημα που έχει επαφές υποδοχής σχεδιασμένες να εμπλέκονται με τις ακίδες ενός ρευματολήπτη και έχει ακροδέκτες για τη σύνδεση καλωδίων ή κορδονιών·

«ρευματολήπτης» σημαίνει εξάρτημα που διαθέτει ακίδες σχεδιασμένες να εμπλέκονται με τις επαφές ενός ρευματοδότη, και ενσωματώνει επίσης μέσα για την ηλεκτρική σύνδεση και τη μηχανική συγκράτηση εύκαμπτων καλωδίων ή κορδονιών·

«σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης·

«συναφή με την κρίση εμπορεύματα» ή «συναφείς με την κρίση υπηρεσίες», που αναφέρονται από κοινού ως «συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες»: εμπορεύματα ή υπηρεσίες που είναι υποκαταστάσιμα, μη διαφοροποιήσιμα ή απαραίτητα για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού της, και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση κρίσης και παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (4) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2747·

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού·

(2) Οποιοδήποτε όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος, η Οδηγία 2014/35/ΕΕ και ο Κανονισμός (ΕΕ)

2019/1020

Σκοπός και πεδίο
Εφαρμογής των
Κανονισμών.

3.-(1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι να διασφαλισθεί ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της αγοράς.

Παράρτημα II.

(2) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε κάθε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 1000 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και των φαινομένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II.

Διαθεσιμότητα
στην αγορά
και στόχοι
ασφάλειας.

4. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μπορεί να καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά μόνο εάν-

(α) έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική πρακτική για θέματα ασφάλειας που ισχύει στην Ένωση, δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, και

(β) είναι σύμφωνος με τα κύρια στοιχεία των στόχων ασφάλειας που παρατίθενται στο Παράρτημα I.

Παράρτημα I.

Ελεύθερη
κυκλοφορία.

5. Επιτρέπεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς.

Προμήθεια
ηλεκτρικής

6. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού να μην εξαρτούν την σύνδεση στο δίκτυο ή την ηλεκτροδότηση των

ενέργειας. χρηστών ηλεκτρολογικού υλικού από απαιτήσεις ασφάλειας αυστηρότερες από τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι.

Παράρτημα Ι.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών. 7.-(1) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που καθιστούν διαθέσιμο στην αγορά είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι.

Παράρτημα Ι.

(2)(α) Οι κατασκευαστές συντάσσουν τον τεχνικό φάκελο, που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και διενεργούν, ή αναθέτουν σε τρίτους να διενεργήσουν, τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Όταν η συμμόρφωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με τους στόχους ασφαλείας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι αποδεικνύεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τοποθετούν τη σήμανση CE.

Παράρτημα Ι.

(3) Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για περίοδο δέκα (10) ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά.

(4)(α)(i) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να τηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς τους παρόντες Κανονισμούς·

(ii) οι αλλαγές στο σχεδιασμό ή στα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα

που αναφέρονται στον Κανονισμό 13 ή στα διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στους Κανονισμούς 14 και 15 ή στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

(β) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, του μη συμμορφούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και ενημερώνουν τους διανομείς για τις έρευνές τους.

(5) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στην συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

(6)(α) Οι κατασκευαστές σημειώνουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους, την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους, και ενδεχομένως και τη διεύθυνση τους στο διαδίκτυο, ή όταν αυτό δεν είναι δυνατόν αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή σε έγγραφο που το συνοδεύει.

(β) Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

(γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης

γλώσσας.

(7)(α) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας.

(β) Οι πιο πάνω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε επισήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

(8)(α) Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση.

(β) Επιπρόσθετα, όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή καθώς και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, στην αγορά των οποίων καθιστούν διαθέσιμο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, και παρέχουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

(9)(α) Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της, σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς τους παρόντες Κανονισμούς, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

(β) Οι κατασκευαστές συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της, για τη κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. 8.-(1) Οι κατασκευαστές δύνανται να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 7 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου, που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 7, δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα-

- (α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά·
- (β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού·
- (γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της, για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που παρουσιάζει ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων. 9.-(1) Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

(2)(α) Οι εισαγωγείς, προτού διαθέσουν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και διασφαλίζουν ότι –

Παράρτημα III.

- (i) ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο Παράρτημα III,
- (ii) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και
- (iii) ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες των παραγράφων (5) και (6) του Κανονισμού 7.

Παράρτημα I.

- (β)(i) Εάν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος I, δεν διαθέτει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του και
- (ii) ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο.

(3)(α) Οι εισαγωγείς σημειώνουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους, την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους, και ενδεχομένως την διεύθυνση τους στο διαδίκτυο, ή όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή σε έγγραφο που το συνοδεύει.

(β) Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον εισαγωγέα.

(γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή στην

αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας.

(4) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας.

(5) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι.

Παράρτημα Ι.

(6) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, το μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

(7)(α) Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση.

(β) Επιπρόσθετα, όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή καθώς και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, και παρέχουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν

διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Παράρτημα III.

(8) Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο Παράρτημα III μπορεί να τεθεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτημα της.

(9)(α) Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

(β) Οι εισαγωγείς συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της, για τη κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί, ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Υποχρεώσεις των διανομέων.

10.-(1) Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

(2)(α) Οι διανομείς, προτού καταστήσουν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι –

- (i) αυτός φέρει τη σήμανση CE,
- (ii) αυτός συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας, και
- (iii) ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις

απαιτήσεις των παραγράφων (5) και (6) του Κανονισμού 7 και της παραγράφου (3) του Κανονισμού 9, αντίστοιχα.

Παράρτημα Ι.

- (β)(i) Εάν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, δεν καθιστά διαθέσιμο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωση του·
- (ii) επιπρόσθετα, όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή.

Παράρτημα Ι.

(3) Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι.

(4)(α) Εάν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τον οποίο έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς, φροντίζουν αμέσως να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την απόσυρση του ή την ανάκλησή του, κατά περίπτωση.

(β) Όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή καθώς και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, και παρέχουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

(5)(α) Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

(β) Οι διανομείς συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών που εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς.

11. Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, όταν διαθέτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που να μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση του με τους παρόντες Κανονισμούς.

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων.

12.-(1) Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, στην αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της:

(α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό·

(β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

(2) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευθεί τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τεκμήριο
συμμόρφωσης
βάσει
εναρμονισμένων
προτύπων
Παράρτημα Ι.

13. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας της του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, τους οποίους αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.

Τεκμήριο
συμμόρφωσης
βάσει διεθνών
προτύπων.

Παράρτημα Ι.

14. Εφόσον τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 13 δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, ενόψει της διαθεσιμότητας στην αγορά ή της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς 4 και 5, αντίστοιχα, ως επίσης ανταποκρινόμενο προς τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που συνάδει με τις διατάξεις για την ασφάλεια των διεθνών προτύπων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), τυγχάνει εφαρμογή η διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει η Επιτροπή.

Τεκμήριο
συμμόρφωσης
βάσει εθνικών
προτύπων.

Παράρτημα Ι.

15. Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 13 και δεν έχουν δημοσιευθεί τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 14, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θεωρούνται, για τους σκοπούς της διαθεσιμότητας στην αγορά του Κανονισμού 4 ή της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 4, ως εξίσου ανταποκρινόμενο προς τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις περί ασφάλειας διατάξεις των προτύπων, που εφαρμόζονται εντός του κράτους μέλους κατασκευής, εάν διασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο με το απαιτούμενο στο δικό της έδαφος.

Δήλωση
συμμόρφωσης
ΕΕ.
Παράρτημα Ι.

16.-(1) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνει ότι αποδεδειγμένα πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Παράρτημα IV.
Παράρτημα III.

(2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζεται στο Παράρτημα IV, περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην Ενότητα Α του Παραρτήματος III και προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα και μεταφράζεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

(3) Όταν ηλεκτρολογικός εξοπλισμός διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, συντάσσεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, η οποία να περιέχει και όλες τις άλλες πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

(4) Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Τοποθέτηση της
σήμανσης CE.

17.-(1)(α) Η σήμανση CE, η οποία υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ή στην πινακίδα στοιχείων του.

(β) Όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και στα συνοδευτικά έγγραφα.

(2) Η σήμανση CE τοποθετείται πριν τη διάθεση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά.

(3) Η αρμόδια αρχή βασίζεται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για

την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που εισέρχεται στην αγορά.

18. Η εποπτεία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής τάσης ο οποίος εισέρχεται στην αγορά οργανώνεται και πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 2, των παραγράφων 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 10, των παραγράφων 2, 3 και 5, καθώς και των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 7 του άρθρου 11, του άρθρου 13, των παραγράφων 1 και 2, καθώς και των στοιχείων α), β) ε) και ι) της παραγράφου 4 του άρθρου 14, του στοιχείου ζ) της παραγράφου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου 16, του άρθρου 17, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 18, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19, των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 20, των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 22, των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 25, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26, των παραγράφων α) και β) του άρθρου 27, των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 28, των στοιχείων στ), ζ), ιγ) και ιε) της παραγράφου 2 του άρθρου 31, των παραγράφων θ και ια του άρθρου 33, της παραγράφου 1, του στοιχείου α) της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και των άρθρων 16 έως 29 του Νόμου.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που παρουσιάζει κίνδυνο.

19.-(1)(α) Εάν η αρμόδια αρχή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή των κατοικίδιων ζώων ή για την ιδιοκτησία, αξιολογεί τον εν λόγω ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με βάση όλες τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται, όπως απαιτείται, με την αρμόδια

αρχή.

(β) Εάν κατά την αξιολόγηση, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, ζητά αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα να προβεί σε όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να τον αποσύρει από την αγορά ή να τον ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, όπως η αρμόδια αρχή ορίζει.

(γ) Το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στη Δημοκρατία, ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο σχετικός οικονομικός φορέας.

(3) Ο εν λόγω οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχει διαθέσει στην αγορά.

(4)(α) Εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά ή να αποσύρει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό από την αγορά ή να τον ανακαλέσει.

(β) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα

κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (4) περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση του μη συμμορφούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την προέλευσή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τη φύση της ή του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Η αρμόδια αρχή αναφέρει ιδίως σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση -

Παράρτημα Ι.

(α) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν πληροί τους στόχους ασφάλειας του Κανονισμού 4 και του Παραρτήματος Ι, που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή των κατοικίδιων ζώων ή την ιδιοκτησία· ή

(β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 13 ή στα διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στους Κανονισμούς 14 και 15 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

(6) Η αρμόδια αρχή, εκτός εάν είναι αυτή που κίνησε την διαδικασία δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε, και παρέχει τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και, σε περίπτωση διαφωνίας με κοινοποιηθέν μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις της.

(7) Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (4), δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, τότε το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

(8) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται αμέσως τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, όπως η απόσυρση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από την αγορά.

Διαδικασία
διασφάλισης.

20.-(1) Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων (3) και (4) του Κανονισμού 19, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή ή εάν η Επιτροπή θεωρεί το μέτρο αντίθετο με τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμέσως με την αρμόδια αρχή και το σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς, και διενεργεί αξιολόγηση του μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι και απευθύνει την απόφασή της στην αρμόδια αρχή και στα άλλα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στο σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

(2) Εάν το μέτρο που ελήφθη θεωρηθεί δικαιολογημένο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο μη συμμορφούμενος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αποσύρεται από την αγορά της και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Εάν το μέτρο που ελήφθη δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, η αρμόδια αρχή ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

(3) Εάν το μέτρο που ελήφθη θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (5) του Κανονισμού 19, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Συμμορφούμενος
ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός που
παρουσιάζει

21.-(1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, αφού διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19, ότι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μολονότι συμμορφώνεται προς τους παρόντες

κίνδυνο.

Κανονισμούς, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή για τα κατοικίδια ζώα ή για την περιουσία, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή να τον αποσύρει ή να τον ανακαλέσει από την αγορά εντός εύλογης περιόδου που η αρμόδια αρχή ορίζει, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

(2) Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τον οποίο έχει διαθέσει σε όλη την αγορά.

(3) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη· οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν.

(4) Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με την αρμόδια αρχή και το σχετικό οικονομικό φορέα ή με τους φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

(5) Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της στην αρμόδια αρχή και στα άλλα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στο σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Τυπική μη
συμμόρφωση.

22.-(1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 19, όταν η αρμόδια αρχή προβεί σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση -

- (α) η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του Κανονισμού 17·
- (β) δεν έχει τοποθετηθεί η σήμανση CE·
- (γ) δεν έχει συνταχθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·
- (δ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει συνταχθεί σωστά·
- (ε) ο τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι πλήρης·
- (στ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (6) του Κανονισμού 7 ή στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 9, λείπουν ή είναι λανθασμένες ή ελλιπείς·
- (ζ) δεν πληροί οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 7 ή στον Κανονισμό 9.

(2) Εάν εξακολουθεί να υφίσταται η μη συμμόρφωση της παραγράφου (1), η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά και διασφαλίζει ότι αυτός ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εφαρμογή
διαδικασιών
έκτακτης ανάγκης.

23. – (1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 24 και 25 εφαρμόζονται μόνο εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2747 σχετικά με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που καλύπτεται από τους παρόντες Κανονισμούς.

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 24 και 25 εφαρμόζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που έχει χαρακτηριστεί συναφές με την κρίση εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (4) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2747.

(3) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 24 και 25 εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά που έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2747.

Τεκμήριο
συμμόρφωσης
βάσει προτύπων
και κοινών
προδιαγραφών

24.– (1) Όταν ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει χαρακτηριστεί συναφές με την κρίση εμπόρευμα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που απαριθμούν κατάλληλα πρότυπα ή θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές για τον εν λόγω ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με σκοπό την κάλυψη των στόχων ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών, στις ακόλουθες περιπτώσεις-

Παράρτημα Ι.

(α) όταν δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν τους στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ούτε αναμένεται να δημοσιευτεί τέτοια αναφορά σε εύλογο χρονικό διάστημα· ή

(β) όταν σοβαρές διαταραχές της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2747 περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες των κατασκευαστών να κάνουν χρήση των

Παράρτημα Ι.

εναρμονισμένων προτύπων που καλύπτουν τους στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών, και οι αναφορές των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Παράρτημα Ι.

(2) Με την επιφύλαξη των Κανονισμών 13, 14 και 15, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ή τις κοινές προδιαγραφές στα οποία παραπέμπει η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού, ή με μέρη αυτών, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τους στόχους ασφαλείας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίοι καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα, κοινές προδιαγραφές ή μέρη αυτών. Από την επομένη της λήξης ή της απενεργοποίησης της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, οι κατασκευαστές δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στο τεκμήριο συμμόρφωσης που ιδρύεται από τα πρότυπα ή τις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Κανονισμού.

Παράρτημα Ι.

(3) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (3) του Κανονισμού 23, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να πιστεύεται ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που καλύπτεται από τα πρότυπα ή τις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων, ο συμμορφούμενος με τα εν λόγω πρότυπα ή κοινές προδιαγραφές ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά, θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών μετά τη λήξη ή την κατάργηση εκτελεστικής πράξης εκδοθείσας δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος Κανονισμού και μετά τη λήξη ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική

αγορά.

(4) Όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ένα πρότυπο ή μια κοινή προδιαγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού δεν ικανοποιεί πλήρως τους στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 και καθορίζονται στο παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή υποβάλλοντας λεπτομερή εξήγηση.

Απόδοση
προτεραιότητας σε
δραστηριότητες
εποπτείας της
αγοράς και
αμοιβαία
συνδρομή μεταξύ
των αρχών.

25.— (1) Η αρμόδια αρχή αποδίδει προτεραιότητα στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 23.

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή συνδρομής σε άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων μέσω της κινητοποίησης και της αποστολής ομάδων εμπειρογνομόνων για την προσωρινή ενίσχυση του προσωπικού των αρχών εποπτείας της αγοράς που ζητούν συνδρομή ή μέσω παροχής υλικοτεχνικής στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων διεξαγωγής δοκιμών σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 23.

ΜΕΡΟΣ VII

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ασφαλής σύνδεση
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού που
προορίζεται για
χρήση στη
Δημοκρατία

26. – (1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση στη Δημοκρατία και διατίθεται για τον σκοπό αυτό από έναν οικονομικό φορέα.

(2) Όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι συσκευή που συνδέεται

χωρίς τη χρήση καλωδίου ή ρευματολήπτη, απευθείας σε ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω τύπου ρευματοδότη που συνάδει με το πρότυπο BS 1363-2, ο οικονομικός φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτός είναι συμβατός με ρευματοδότες που συνάδουν με το BS 1363-2.

(3) Όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός διαθέτει εύκαμπτο καλώδιο και συναρμολογημένο ρευματολήπτη και προορίζεται να συνδεθεί με ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω ρευματοδότη που συνάδει με το πρότυπο BS 1363-2, ο οικονομικός φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ρευματολήπτης-

(α) είναι τριπολικός ρευματολήπτης τύπου BS 1363-1,

Νοείται ότι αυτό εφαρμόζεται πάντοτε, όταν ο ρευματολήπτης διαθέτει βαθμό προστασίας από τη διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και από επιβλαβή διείσδυση νερού (IPXX). Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι τροποποίηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εγκατάσταση τριπολικού ρευματολήπτη, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 11, εκτός εάν η τροποποίηση πραγματοποιηθεί με εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και με τη χρήση τριπολικού ρευματολήπτη που είναι αποδεκτός από αυτόν.

(β) είναι ρευματολήπτης που συνάδει με το πρότυπο IEC 60884-1, εξοπλισμένος με κατάλληλο πιστοποιημένο μετατροπέα από ανεξάρτητο οργανισμό, νοουμένου ότι αυτός είναι αποδεκτός από τον κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Νοείται ότι:

- (i) Ο μετατροπέας εφαρμόζεται και βιδώνεται μόνιμα πάνω στον ρευματολήπτη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μπορεί να ανοιχθεί μόνο με τη χρήση εργαλείου.
- (ii) Ο εξοπλισμός προσφέρεται στον καταναλωτή, δηλαδή στον τελικό χρήστη, αποκλειστικά με ενσωματωμένο τον κατάλληλο μετατροπέα.

Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι ο τριπολικός ρευματολήπτης και ο μετατροπέας που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) και (β):

- (i) περιλαμβάνουν φυσίγγιο τύπου BS 1362, με ονομαστικό ρεύμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- (ii) περιλαμβάνουν επαφή γείωσης στην περίπτωση που προορίζονται να προσαρμοστούν σε εξοπλισμό που περιλαμβάνει προστατευτικό αγωγό γείωσης, δηλαδή είναι εξοπλισμός κλάσης I.
- (iii) είναι εφοδιασμένοι με μονωτικά χιτώνια τόσο οι ακίδες της φάσης όσο και του ουδετέρου τους.

(4) Οι ξυριστικές μηχανές και οδοντόβουρτσες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν προστατευτικό αγωγό γείωσης, δηλαδή είναι εξοπλισμός κλάσης II, θα πρέπει να φέρουν διπολικό ρευματολήπτη που να συνάδει με το πρότυπο BS 4573 ή και το EN 50075, εφόσον ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά μέσω ειδικού ρευματοδότη, ο οποίος είναι κατασκευασμένος για το σκοπό αυτό.

(5) Νοείται ότι οι αναφορές σε πρότυπα στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό 2 ισχύουν όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση
Κανονισμών.

27. Με την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017 καταργούνται.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
2.6.2017.

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων

28. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 30^η Μαΐου 2026, με εξαίρεση τον Κανονισμό 26 ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1^η Ιανουαρίου 2028.

Κανονισμών.

Μεταβατική
διάταξη.

29. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 27, η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που διέπεται από και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των Κανονισμών που καταργούνται, νοουμένου ότι αυτός έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 30^η Μαΐου 2026.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμοί 2, 4 , 6 , 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, και 19)

**ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

1. Γενικοί όροι:

- (α) Τα βασικά χαρακτηριστικά, των οποίων η γνώση και η τήρηση των οποίων διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του, πρέπει να είναι γραμμένα πάνω σε αυτόν, ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, πάνω σε έγγραφο που το συνοδεύει,
- (β) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθώς και τα συστατικά στοιχεία του πρέπει να είναι κατασκευασμένα, ούτως ώστε να δύνανται να συναρμολογηθούν και να συνδεθούν κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό,
- (γ) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η προστασία εναντίον των κινδύνων που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3 πιο κάτω να εξασφαλίζεται, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και συντηρείται επαρκώς.

2. Προστασία από τους κινδύνους που είναι δυνατό να προέλθουν από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Μέτρα τεχνικής φύσης πρέπει να καθορίζονται, σύμφωνα με το σημείο 1 πιο πάνω που πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

- (α) Τα πρόσωπα και τα κατοικίδια ζώα προστατεύονται αποτελεσματικά από τους κινδύνους τραυματισμού ή άλλων

βλαβών που είναι δυνατό να προκληθούν από άμεση ή έμμεση επαφή με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,

- (β) δεν δημιουργούνται θερμοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολίες που δυνατό να προκαλέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο,
- (γ) τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και η περιουσία προστατεύονται επαρκώς από κινδύνους μη ηλεκτρικής φύσεως που προέρχονται από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και γίνονται γνωστοί εκ πείρας, και
- (δ) η μόνωση είναι κατάλληλη προς τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.

3. Προστασία από τους κινδύνους που δυνατό να προκληθούν από εξωτερικές επιδράσεις επί του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Πρέπει να προνοούνται μέτρα τεχνικής φύσεως, σύμφωνα με το σημείο 1 πιο πάνω, που πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:

- (α) Ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες μηχανικές απαιτήσεις, κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και η περιουσία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο,
- (β) αντέχει στις μη μηχανικές επιδράσεις εντός των προβλεπόμενων συνθηκών περιβάλλοντος, κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο, και
- (γ) δεν εκθέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και την περιουσία εντός των προβλεπτών συνθηκών υπερφόρτισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Κανονισμός 3)

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ**

1. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας.
2. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση στη ραδιολογία και στην ιατρική.
3. Ηλεκτρολογικά μέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
4. Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.
5. Ρευματολήπτες και ρευματοδότες για οικιακή χρήση.
6. Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων.
7. Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα.
8. Εξειδικευμένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί εντός πλοίων ή αεροπλάνων ή σιδηροδρόμων και ο οποίος πληρεί τις διατάξεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη.
9. Κατά παραγγελία παρασκευασθέν έτοιμο σύστημα (kit) αξιολόγησης, προοριζόμενο για επαγγελματίες με σκοπό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρους έρευνας και ανάπτυξης για τέτοιους σκοπούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμοί 7, 9 και 16)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α**Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής**

1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα σημεία 2, 3 και 4 πιο κάτω, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι ο σχετικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτό.

2. Τεχνικός φάκελος

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο.

Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την δυνατότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, περιέχει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του/των κινδύνου/ων Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- (α) Γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
- (β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,
- (γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της

λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- (δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή με μέρη αυτών, ή των διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στους Κανονισμούς 14 και 15 και, όπου τα εν λόγω εναρμονισμένα ή διεθνή ή εθνικά πρότυπα δεν έχουν τύχει εφαρμογής, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των στόχων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στους Κανονισμούς 14 και 15, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοσθεί,
- (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και
- (στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

3. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το σημείο 2 πιο πάνω και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτό.

4. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- (1) Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

(2) Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, για περίοδο δέκα (10) ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για το οποίο έχει συνταχθεί. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται, μετά από αίτηση, στην αρμόδια αρχή.

5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή, σύμφωνα με το σημείο 4 πιο πάνω, είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Κανονισμός 16)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ.) ⁽¹⁾

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(1) Μοντέλο προϊόντος / προϊόν (προϊόν, αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς).

(2) Όνομα (επωνυμία) και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

(4) Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα· μπορεί να περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας, αν είναι αναγκαίο για την ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).

(5) Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται στο σημείο (δ) πιο πάνω είναι σύμφωνος με τους παρόντες Κανονισμούς ή σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(6) Παραπομπή στα εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση. Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία αναφοράς εναρμονισμένου προτύπου ή τεχνικής προδιαγραφής αποτελούνται από τον αριθμό τους, την χρονολογία έκδοσης τους, καθώς και όλες τις εφαρμοστέες τροποποιήσεις τους.

(7) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):

(όνομα, τίτλος και ιδιότητα) (υπογραφή)

(¹) Ο κατασκευαστής δύναται, προαιρετικά, να δηλώνει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.